



BATERIA MEDICA Li-ion PARA DRAGER MS1385MX 14,4V

SILUJ

Batería Li-ion compatible con DRAGER de 14,4V y 6,8Ah

- Entre otros para el equipo DRAGER MS1385MX, MS31385, SC6002XL, SC6802XL
- Modelo: CS-MS1385MX
- Capacidad: 6800mAh
- Tipo de batería: Li-ion
- Voltaje: 14,4 V
- Medidas: 141.80 x 67.40 x 27.40 mm
- Peso: 329 Gr
- **Este modelo de batería se usa en los equipos de los siguientes fabricantes**
 - Marca **DRAGER** para los equipos siguientes: Drager Infinity Monitor Gamma, Infinity Monitor Gamma XL, Monitor Infinity Gamma, Monitor Infinity Gamma XL, MS31385, SC6002XL, SC6802XL



Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: Capacidad 6800mAh
Voltaje / Tensión: 14,4V
Gama: Pilas y Baterías
Tecnología: LITIO (Litio)
Rango Capacidad: De 5Ah a 9,99Ah

- **En algunas ocasiones es posible que tenga el numero de pieza según la marca, este listado le ayudara a buscar el numero de pieza en función de la marca**

- El número de pieza en la marca **DRAGER** es MS30502

- **Instrucciones de operacion**

- Por favor cargar la batería durante 12 horas antes del primer uso. Después del uso durante varias horas debe cargarse durante toda la noche para garantizar la capacidad optima y la vida útil de la batería.
- Se recomienda una carga completa para todas las baterías nuevas. Después de completar 2-3 ciclos de carga y descarga, la batería alcanzará la capacidad óptima de la batería.
- Después de que la batería esté completamente cargada, desenchúfela de la fuente de alimentación para evitar la sobrecarga.
- Desconecte la unidad de carga de la fuente de alimentación cuando no esté en uso.
- Guarde las baterías a temperatura moderada. Si las baterías no se utilizarán durante un período prolongado, retírelas de los dispositivos y manténgalas en una habitación interior en condiciones normales.
- Cuando se lleve una batería de repuesto, aislar esta de objetos metálicos como monedas, clips, bolígrafos, etc. cuando lleve una batería adicional.
- Asegúrese de que los extremos positivo (+) y negativo (-) de la batería estén orientados en la dirección correcta.
- Si es posible, evite cargar y descargar completamente la batería.

- **Advertencia**

- No instalar las baterías con la polaridad inversa a la indicada en el dispositivo.
- No continúe cargando las baterías más allá del tiempo especificado.
- No aplastar, dejar caer, mutilar, ni perforar las baterías con objetos extraños.
- No use ni cargue las baterías cuando parezca que tienen fugas, están descoloridas, oxidadas, deformadas, emiten olores o son anormales.
- No derrame agua sobre la batería ni la moje.
- No deseche las baterías en el fuego o en un incinerador de basura, ni las deje en lugares calientes, como un automóvil expuesto al sol.
- No intente desarmar, perforar o modificar la batería

- **Precaución**

- Para evitar daños a la batería, deben evitarse las temperaturas extremas, vibraciones y golpes.
- Mantenga la batería entre 15 °c y 25 °c para obtener el mejor rendimiento.
- Cuando la batería esté en llamas, no use agua para apagar el fuego, use arena u otros materiales no combustibles.
- El almacenaje o desechado debe estar fuera del alcance de los niños.
- Las especificaciones de este producto pueden cambiar sin previo aviso.

- **Consejo del staff de Siluj:** Si aprecias la Tierra, por favor recicla las baterías.

