

AUDIOPHONY WALLAMPmedia Aplificador 2x10W SD/BT/Ra



Amplificador de pared SD / BT / Radio / AUX / USB de 2x10 W con salida de línea

- Dispositivo de control de audio sencillo y práctico
- Diseño elegante, botones de alta sensibilidad y pantalla LCD
- Varias fuentes de audio: FM, SD, USB, BLUETOOTH, AUX.
- Salida de línea SALIDA AUX
- Varios formatos de audio: MP3, WAV, FLAC, ...etc.
- Sensibilidad de la entrada auxiliar aiustable.
- Recepción FM automática o manual y capacidad de almacenar hasta 20 emisoras.
- Entrada de Fuente de alimentación de 100 a 240V.
- Amplificación tipo D.
- Mando a distancia por infrarrojos

Referencia H10930

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad

Potencia: 2x10W





Voltaje / Tensión: 240V

Rango IP: IP20

Tamaño: 86 x 86 x 38 mm

Características

• Potencia: 2x10W • Impedancia: 8 ohmios

• Fuente de alimentación: 240V • Relación señal / ruido:> 81dB

• Salida: salida de línea para amplificador externo • Capacidad de la tarjeta de memoria: 128MB - 32GB • Formato de audio: MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC

• Mando a distancia

∘ Incluido de la región del emisor eficaz: 60º

 Alcance: 10 metros • Batería: CR2032 • Bluetooth: 2.1 + EDR

• Dimensiones: 86 x 86 x 38 mm

Contenido del paquete

- Controlador WALLAMPmedia amplificado
- Un mando a distancia por infrarrojos
- A caja de montaje
- Dos tornillos para sujetar el controlador a la caja de montaje
- Manual de usuario

Identificación

• Marca: Audiophony

• Serie Audiophony: Comercial Audio

• Modelo: WALLAMPmedia

• Código: H10930

• Código EAN: 3662009019864

Nota: La caja de montaje suministrada no es adecuada para paneles de yeso como las hechas de pladur. Para este tipo de paneles de yeso, hay una caja opcional: PILOTBOX (H10637) y lostornillos PILOTSCREW específicos (H10638).













