



ELUMEN8 FRESNEL LED 250W 3200K incluye visera

elumen8

Proyector Fresnel LED 250W 3200K (TZ 250F
LED Zoom Fresnel WW)

- El **TZ 250F LED Zoom Fresnel** es una luminaria de alto rendimiento para aplicaciones generales de iluminación de largo alcance.
- Este proyector ofrece una salida de luz superior y se suministra con un porta filtros y visera de 4 palas.
- La pantalla de 4 botones permite a los usuarios seleccionar DMX y modos de dimmer manual junto con curvas de atenuación.

Referencia ELUM108

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: De 13º a 45º
Potencia: 250W
Voltaje / Tensión: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
Temperatura de color: 3200K
Gama: Fresnel LED teatro
Color: Negro
Tamaño: Dimensiones (Al x An x Pr): 399 x 336 x 420 mm
Certificación: CE y RoSH
Intensidad: 260W
Número de canales: Canales DMX: 2 canales
Consumo: 260W

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-nc/creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

Peso: 8,1 Kg
Marca: Elumen8

- **Características**

- **Optica**

- 1 LED blanco cálido de 250 W 3200K
 - Ángulo de haz Zoom: De 13° a 45°
 - 13° - 35.000 Lux a 2 m
 - 45° - 7.700 Lux a 2 m
 - CRI: 95
 - Frecuencia de refresco 3.6 kHz

- **Control**

- Canales DMX: 2 canales
 - RDM (gestión de dispositivos remotos)
 - Dimmer 0-100% y curvas de regulación, lineal, cuadrado, cuadrado inverso y la curva S

- **Otras características**

- Menú con 4 botones y pantalla LCD
 - Entrada y salida PowerCON
 - Entrada / salida señal DMX con XLR de 3 y 5 Pin
 - Porta filtros y visera de 4 palas incluidos
 - Ventilador con control de temperatura

- **Especificaciones**

- Consumo de energía: 260W
 - Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
 - Fusible: F3A 250V
 - Dimensiones (Al x An x Pr): 399 x 336 x 420 mm
 - Peso: 8,1 kg

- **Contenido del paquete**

- 1 Proyector Fresnel LED 250W 3200K
 - 1 Visera 4 palas
 - 1 Cable alimentación UK. *Schuco a red no incluido*
 - 1 Manual usuario



