

Fuente alimentacion 12V DC 500mA (Transcesion)

TRANSCENSION

Alimentador universal DC 12V 500mA con clavijas intercambiables de entrada

- La entrada de alimentación dispone de adaptadores con 4 diferentes entradas: UK, Europa, EEUU, Australia
- Cable de salida de 1,8 m
- Salida de corriente: DC 12V 0,5A
- Consumo de energía sin carga: 0,3 W máx.
- Potencia de salida: 6W

Referencia BOTE70

- Fuente de **alimentación de** repuesto universal adecuada para controladores Transcension DMX que requieren 12vdc 500mA.
- Se suministra 4 adaptadores diferentes para uso en Reino Unido, EE. UU., Europa y Australia
- Entrada de alimentación (colocando el adaptador apropiado) 100-240V ~ 50 / 60Hz
- Conector de salida DC: 2.1 x 5.5 x 12 mm
- Peso: 160 gr

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.