AUDIOPHONY PREZONE642 AMPLIFICADOR 2 ZONAS + MESA

Mezclador 10 entradas y preamplificador de 2 zonas. PREZONE642 Audiophony

- El mezclador zonal compacto ideal cuando se multiplican las fuentes
- Decididamente orientada hacia el instalación profesional, el **PREZONE642** mezclador y preamplificador ofrece entradas para 6 micrófonos / línea mono XLR o Jack y 4 entradas estéreo de RCA o Jack.
- Cada entrada se puede enviar de forma independiente para cada una de las dos zonas, o de ambos a la vez, para proporcionar el máximo de oportunidades.
- Cada zona está equipada con un filtrado SUB y el volumen de salida ajustable, y un inserto para la colocación de un efecto o protección adicional.

Pieza

1 Unidad

Referencia 9902

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 16W
Voltaje / Tensión: AC 220~240V. 50~60Hz o +24V DC
Tamaño: 482 x 325 x 88 mm
Peso: 5,3 kg
Marca: Audiophony

El mezclador está equipado con una sección para vista previa con salida de auriculares que permite el control de cada zona.

- 2 zonas totalmente independientes
- 6 entradas de micrófono y 4 entradas de línea
- Visualización del nivel de entrada por zona
- Alimentación de seguridad de 24 V

Características

- 6 entradas mono micro / línea XLR / Jack mono
- Alimentación Phantom y prioridad de micrófono sobre las entradas 1 y 2
- 4 entradas estéreo RCA o de Jack
- Entrada de prioridad sobre Jack 6.35
- Las zonas de las salidas 1 y 2 mono balanceada XLR
- Areas de inserción TRS 6.35
- La salida de SUB zona simétrica sobre Jack
- Salida REC salida estéreo de RCA
- Ajuste de la ganancia y el tono (3 bandas) en el micrófono
- Control de ganancia de entradas estéreo
- Control de tono (2 bandas) por zona
- Control de volumen por zona SUB
- Ajuste de acceso dedicada al instalador (a través de un destornillador)
- Asignación de zonas de entrada y PFL
- Visualización de la señal de pico mediante LED
- Visualización de nivel de salida por zona a través de 8 LED Meter
- Salida de auriculares con control de volumen (zonas y PFL)
- Fuente de alimentación: 230 V 50/60 Hz
- Consumo: 16 vatios
- Fuente de alimentación de emergencia 24 V DC salida de enlace
- Respuesta de frecuencia: 20Hz - 20kHz (+/- 3dB)
- T.H.D (1 kHz potencia nominal): 0,2%
- Ecualizador:

- Alto: +/- 12 dB a 12,5 kHz
- Medio: +/- 12 dB a 2,5 kHz
- Baja +/- 12 dB a 80 Hz

- Dimensiones: 295 x 085 x 482 mm
- Rackable 19
- Altura: 2 unidades
- Peso: 5 kg

Identificación

- Marca: Audiophony
- Modelo: PREZONE642
- Referencia: 9902
- Código EAN: 3662009009957

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.