

TRITON-BLUE Saturn 4 DISTRIBUIDOR Y AMPLIFICADOR D

TRITON BLUE

DISTRIBUIDOR Y AMPLIFICADOR DMX PARA SUELO, PARED O TECHO | Saturn 4

- DMX Splitter se requiere para la transmisión de la señal estable, especialmente para una cadena DMX con más de 32 unidades DMX o una distancia de 60 metros.
- **Aplicaciones:** *Instalaciones fijas y móviles, Compañías de alquiler, Espectáculo móvil, etc.*
- *1 entrada DMX y 4 salidas*

Pieza

1 Unidad

Referencia DMX4

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Voltaje / Tensión: Alimentación AC: 230 VAC, 50-60 Hz.
Tipo: Splitter DMX, RDM | Amplicador DMX
Rango IP: IP20
Tamaño: Ancho: 260mm x Fondo: 145mm x Alto: 63mm
Peso: 1,5 kg
Marca: Triton Blue

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- **Distribuidor y amplificador de señal DMX 1 entrada y 4 salidas**
    - Sirve como un distribuidor de señal y de refuerzo . 1 entradas DMX a 4 salidas DMX , cada uno equipado con conectores XLR de 3 pines o 5 pines para la compatibilidad de cualquier configuración DMX y aislamiento eléctrico 100 % entre todas las entradas / salidas. La función Booster analiza los datos DMX y re- construye entrante antes de impulsar que lo que le permite ser empujado más abajo en líneas DMX y sin problemas de señal . Con indicadores LED de señal y de potencia , es fácil de detectar errores de canal individual. Ideal para instalaciones fijas , espectáculo móvil , alquiler, etc.
    - **Aplicaciones:** *Instalaciones fijas y móviles, Compañías de alquiler, Espectáculo móvil, etc.*

- **Características**
    - Carcasa de aluminio elegante y duradero
    - Divisor de señal DMX y amplificador
    - Aislamiento eléctrico 100 % entre todos en / salidas
    - Aislamiento electrónico 100 % entre la salida / salida
    - LED indicador de señal y de potencia
    - Termintor interruptor de resistencia para el extremo de una cadena DMX
    - Fácil instalación : montaje en pared o escritorio
    - 3 pines de entrada / salida
    - 3 pin DMX Thru
    - 3 pines y 5 pines DMX de salida

- **Especificaciones Técnicas**
    - Físicas
        - Ancho: 260mm
        - Fondo: 145mm
        - Alto: 63mm
        - Peso: 1,5 Kg
        - Con embalaje: 310mm x 190mm x 100mm
    - Construcción
        - Cuerpo: Aluminio
        - Acabado: Pintura polvo revestido electrostático color negro
    - Conectores
        - Entrada: 1 Conector XLR macho de 3 pin.
        - Salida Thru: 1 Conector XLR hembra de 3 pin.
        - Salidas: 4 Conectores XLR hembra de 3 pin en el panel frontal.
        - Salidas: 4 Conectores XLR hembra de 5 pin en el panel frontal.
    - Alimentación: Con cable.
        - Terminador DMX: Botón de finalización
    - Instalación
        - Para instalación en pared o en mesa.
    - Instalación
        - Alimentación AC: 230 VAC, 50-60 Hz.
        - Fusible: 1 x 1000 mA.
    - Certificaciones
        - CE
        - Rosh

- **Información pedidos**
    - Marca: Triton Blue
    - Modelo: Saturn 4
    - Código pedidos: DMX4
    - Código EAN: 8474407180092
    - Código interno: 10285878

- **Incluído en el pedido**
    - 1 unidad Spliter DMX4
    - 1 unidad Manual de usuario

- ***Descripción para proyectos***

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- *Spliter, amplificador y distribuidor de señal DMX de 1 entrada y 4 salidas, modelo DMX4 Triton Blue. Contruido en cuerpo de aluminio de 260 x 145 x 63 mm y un peso de 1,5 kg. Con aislamiento 100% eléctrico y electrónico entre la entrada y la salida de señal DMX. Con conectores dispuestos, entrada: 1 Conector XLR macho de 3 pin, salida Thru: 1 Conector XLR hembra de 3 pin. 4 salidas con 4 conectores XLR hembra de 3 pin en el panel frontal y salidas con 4 conectores XLR hembra de 5 pin en el panel frontal. Terminador DMX mediante botón de finalización. Con alimentación AC: 230 VAC, 50-60 Hz. y fusible: 1 x 1000 mA.*



Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.