# TRITON-BLUE Saturn 4R 2 DISTRIBUIDOR/AMPLIFICADOR

TRITON BLUE

TRITON BLUE DISTRIBUIDOR Y AMPLIFICADOR DMX FORMATO RACK 19" - 1U

- El Splitter DMX4R Triton Blue es particularmente demandado en aplicaciones e instalaciones DMX512 que cubren largas distancias, donde interferencias y las frecuencias no deseadas deben ser evitadas.
- 8 SALIDAS PANEL DELANTERO Y 2 PANEL TRASERO / 2 ENTRADAS EN PANEL TRASERO Y 1 EN FRONTAL
- **Aplicaciones**: Compañías De alquiler, espectáculo móvil, club, DJ, Teatro, etc.

Pieza

1 Unidad

Referencia DMX4R-2

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Voltaje / Tensión: Entrada AC: 230V AC, 50-60 Hz
Gama: Distribuidor y amplificador de señal DMX
Tipo: Splitter DMX, RDM | Amplicador DMX

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Rango IP: IP20
Tamaño: Formato rack 19" 1U de altura. 482 x 130 x 44 mm
Longitud de la base: 15W
Peso: 2,6 kg
Marca: Triton Blue

**Splitter y amplificador de señal DMX**
Las funciones del Splitter DMX4R-2 como un distribuidor y amplificador de señal, cuenta con 1 entrada y 4 salidas DMX, cada una equipada con 3 ó 5 pines, conectores XLR para la compatibilidad en cualquier configuración DMX y aislamiento eléctrico del 100% entre todas entradas/salidas. Incluye para cada salida, indicadores LED de señal y de potencia en el panel frontal, muy útil a la hora de la detección de errores.

**Características**

- **Información general**
  - Amplificador de señal DMX y distribuidor.
  - Totalmente compatible con DMX-512 (1990).
  - 3 y 5 pines XLR de entrada / 3 y 5 pines XLR de salida.
  - 3 y 5 pines DMX Thru.
  - Aislamiento eléctrico y electrónico 100% entre entrada/salida.
  - Indicador de señal y alimentación LED para cada salida.
  - Interruptor de resistencia de 120 Ohm. de terminación conmutable para la salida DMX Thru.
  - Entrada de energía a través del conector IEC en el panel posterior.
  - Botón de encendido e indicador de señal.
- **Construcción**
  - Cuerpo: Acero y aluminio.
  - Acabado: Pintura polvo revestido electrostático color negro.
- **Conectores**
  - Entrada: 1 XLR macho de 3 pin y 1 XLR macho de 5 pin en el panel frontal y 1 XLR macho de 3 pin y 1 XLR macho de 5 pin en el panel trasero.
  - Salidas: 4 XLR hembra de 3 pin y 4 XLR hembra de 5 pin en el panel delantero.
  - Salida Thru: 1 XLR hembra de 3 pin y 1 XLR hembra de 5 pin en el panel trasero.
  - Alimentación: Conector IEC en la parte trasera.
  - Terminador DMX: Botón terminador de señal DMX (120 Ohm) en la parte trasera.
- **Indicadores de señal**
  - 4 LED indicación de encendido y 4 LED indicación de señal DMX en el panel frontal.
- **Eléctricas**
  - Alimentación: Conector IEC en el panel trasero
  - Entrada AC: 230V AC, 50-60 Hz.
  - Fusible: 1 x 500 mA.
  - Consumo: 15W.
- **Físicas**
  - Ancho: 482 mm.
  - Fondo: 130 mm.
  - Alto: 44 mm.
  - Peso: 2,6 Kg.
  - Con embalaje: 540 x 190 x 80 mm.
- **Instalación**
  - Para montaje en rack de 19, 1 U de altura.
- **Térmicas**
  - Mín. temperatura ambiente de trabajo: -10ºC.
  - Máx. temperatura ambiente de trabajo: 45ºC.
  - Protección medio ambiental: IP20.
- **Certificaciones**
  - CE.
  - RoHS.
- **Información pedidos**
  - DMX4-R2 Splitter y amplificador de señal DMX 1 entrada y 4 salidas.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- **Incluido en el pedido**
    - 1 Spliter DMX4R-2.
    - 1 cable alimentación IEC/Schuco.
    - 1 manual de usuario

- **Descripción para licitaciones**
    - Amplificador de señal y distribución, modelo **DMX4R-2 Triton-Blue**, de señal DMX compatible con DMX512 (1990). Con conectores de 3 y 5 PIN XLR tanto en entrada como salida y DMX Thru con entrada y salida mediante conectores XLR de 3 y 5 pin. Con aislamiento eléctrico y electrónico 100% entre entrada/salida, indicador de señal y alimentación LED para cada salida, interruptor de resistencia de 120 Ohm. de terminación conmutable para la salida DMX Thru, Entrada de energía a través del conector IEC en el panel posterior con botón de encendido e indicador de señal. Alimentación AC 230V AC, 50-60 Hz con fusible de protección 1 x 500 mA. Y un consumo máximo de 15W. Fabricado en caja metálica formato rack 19” con una unidad de altura con medidas de 482 x 130 x 44 mm y un peso de 2,6 kg. Incluso cable de alimentación Shucko a IEC de 1,5 m.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.