



# AUDIOPHONY PACK- UHF410 - Pack de mano con 1 recept



## PACK-UHF410 Audiophony

- Emisor de petaca Diversity True.
- Conjunto que incluye un receptor Diversity UHF True y un micrófono de mano en su maletín de transporte.
- Incluye
  - Receptor UHF410-Base
  - Emisor de mano UHF410
  - Maleta de transporte rigida



Referencia 10282

Unidad: Precio 1 Pack  
Embalaje completo: 1 Pack  
Voltaje / Tensión: Receptor fuente de alimentación: 12 V DC (adaptador incluido). Micrófono de mano 2 baterías tipo AA 1,5 V (no suministradas)  
Peso: 3,60 kg  
Marca: Audiophony

- **Receptor UHF40-Base**
  - Receptor Diversity True
  - Rango de frecuencia: UHF 863 ~ 865 MHz

- 40 frecuencias preestablecidas con función Auto-scan
- Los canales de preajustes: 4 grupos, 4 canales compatibles por grupo
- Selección de Canales: Tact Switch, Auto-Scan, SYNC
- Pantalla LCD: frecuencia, grupo, canal, RF y AF
- XLR y salida de audio mono Jack6.35 , balanceadas y desbalanceadas
- Nivel de línea o de micrófono
- Oscilador: Sintetizador PLL
- Estabilidad de Frecuencia:  $\pm 0,005\%$
- Modulación: FM
- T.H.D. : 1% (1 kHz)
- Respuesta de frecuencia de audio: 80 Hz a 18 kHz
- Ajuste el volumen con el mando de control frontal
- Regule la hora con el mando de control posterior silenciamiento
- Antenas extraíbles BNC, muchos accesorios disponibles (opcionales)
- Fuente de alimentación: 12 V DC (adaptador incluido)
- Consumo de energía: 260mA  $\pm$  10mA

- **Emisor de mano UHF410**

- Emisor de mano Diversity True
- Rangos de frecuencia UHF: 863 ~ 865 MHz
- Potencia de salida: 10 mW (máx.)
- 40 canales con función Auto-scan
- Pantalla LCD: canal, el nivel de batería
- Nivel de ganancia: -10 / 0 / + 10 dB
- Fuente de alimentación: 2 x tipo AA 1,5 V (no suministradas)

- **Identificación**

- Marca: Audiophony
- Modelo: PACK-UHF410-Hand
- Código: 10282
- Código EAN: 3662009013534