



Ref.: LEDJ330



Accesorios opcionales para el recorte LED 120W con Zoom 12° - 25°

El recorte incluye una ranura donde se le puede instalar el receptor de señal DMX LEDJ336 que se suministra como opción

Como cualquier otros proyector de iluminación disponemos de grapas y garras para facilitar la sujeción a truss y estructuras de iluminación.

Otro accesorio imprescindible son los cables de acero que además de ser obligatorios aportan seguridad y limitan riegos a personas y materiales dispuestos en los espacios escénicos y/o estudios de TV.



Ref.: 008-2794



Ref.: 008-2724



Ref.: LEDJ336

| Código | Descripción |
|----------|--|
| LEDJ330 | Recorte LED 120W Zoom de 12° a 25° |
| LEDJ336 | Transceptor compatible con W-DMX de la serie Artisan |
| 008-2724 | Cable seguridad 4 mm 80 cm Triton-Blue |
| 008-2794 | Garra aluminio para tubo 50 mm Triton-Blue |

Artisan 1200 WW Profile

Recorte LED 120W Zoom 12° a 25°

El Artisan 1200 WW Profile es ideal para escuelas, iglesias, escenarios, etc. es un reemplazo ideal para proyectores de halógenos. El control de la unidad se facilita mediante un menú de 4 botones y una pantalla LCD, mientras que el ángulo del haz se puede ajustar manualmente de 12° a 25°. Se incluye un práctico control remoto por infrarrojos y se puede agregar un transceptor compatible con **W-DMX** opcional en el panel posterior. El dispositivo está construido en un chasis robusto con cuatro cuchillas para enmarcado, una ranura para gobos con soporte y se suministra con un portafiltros.

Optica

- 1 LED COB blanco cálido de 120 W (3200 K)
- Ángulo de haz ajustable manualmente: 12° - 25°
- 12° - 24,007 Lux a 2 m
- 25° - 8,491 Lux a 2 m
- Frecuencia de actualización de 14,4 kHz
- CRI: 98
- 4 cuchillas para recorte del haz
- Sistema óptico de condensador de vidrio con ajuste de zoom y enfoque
- Ranura para gobos. Tamaño del gobo: 74,5 mm Ø, Tamaño de imagen: 63 mm Ø, Máx. grosor: 2 mm

Control

- Canales DMX: 1/2 ó 3 seleccionables
- Compatibilidad USB W-DMX de la serie Artisan para control inalámbrico maestro / esclavo o DMX
- El USB W-DMX de la serie Artisan se puede utilizar para recibir DMX inalámbrico y transmitir la señal DMX a través del Salida XLR
- Dimmer 0-100 % y luz estroboscópica variable
- 4 curvas de dimmer: lineal, cuadrado, cuadrado inverso y curva en S

Otras características

- Menú de 4 botones con pantalla LCD
- Entrada y salida alimentación mediante PowerCON
- Entrada y salida señal DMX mediante XLR de 5 pin
- Ventilador con control de temperatura
- Porta filtros, portagobos y 4 gobos de vidrio **incluidos**

Especificaciones

- Consumo de energía: 120W
- Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz.
- Fusible: F3A 250V.
- Dimensiones (Al x An x Pr): 290 x 820 x 375 mm.
- Peso: 11,8 kg

