

# AUDIOPHONY PACK-UHF410 UHF+BODY PACK+LAVALLIER+ FLI



Incluye un receptor UHF True Diversity + un bodypack y un micrófono Lavalier en su estuche de transporte

> Solución profesional para infinidad de aplicaciones

Referencia H10284

## **Receptor UHF410-BASE**

- Receptor True Diversity
- $\bullet\,$  Rango de frecuencia: UHF 863  $\sim\,$  865 MHz
- 40 frecuencias preestablecidas con función de escaneo automático
- Preconfiguraciones de canales: 4 grupos, 4 canales compatibles por grupo
- Selección de canales: Interruptor táctil, Escaneo automático, SYNC
- Pantalla LCD: frecuencia, grupo, canal, RF y AF
- Salida de audio XLR y Jack6.35 mono balanceada y no balanceada
- Nivel de línea o micrófono
- Oscilador: sintetizador PLL
- Estabilidad de frecuencia: ± 0.005%
- Modulación: FM
- T.H.D.: <1% (@ 1KHz)
- Respuesta de frecuencia de audio: 80 Hz a 18 kHz
- Ajuste el volumen con la perilla de control delantera
- Ajuste la configuración de silenciamiento con la perilla de control posterior





- Antenas removibles BNC, muchos accesorios disponibles
- Fuente de alimentación: 12 V DC (se adapta)
- Consumo de energía: 260mA ± 10mA

### **Emisor BODYPACK**

- Emisor True Diversity
- Rangos de frecuencia: UHF 863 ~ 865 MHz
- Potencia de salida: 10 mW (máx.)
- 40 canales con función de escaneo automático
- Pantalla LCD: canal, nivel de batería
- Entrada de micro a través de mini XLR
- Nivel de ganancia: -10 / 0 / + 10 dB
- Fuente de alimentación: 2 pilas tipo AA de 1.5 V V (no incluidas)

#### Micrófono Lavalier

- Sensibilidad: -67 ± 3dB
  Directividad: omnidireccional
- Respuesta de frecuencia: 50Hz a 10 KHz
- Corriente máxima: 10VCorriente estándar: 1.5V
- Consumo de energía: 0.5mA máx.
- Relación S / N: más de 58dB
- Accesorio suministrado: parabrisas y clip
- Conector: Mini XLR

#### Identificación

- Marca: Audiophony
- Serie: Micrófonos inalámbricosModelo: PACK-UHF410-Lava
- Código producto: H10284
- Código EAN: 3662009013558