

CONTEST SMARTCTL DRIVER PARA SMATTAPE MAX. 2048 Pi

SMART CTL driver *Contest*

- Control remoto HF para SMARTTAPE con un máximo de 2048 pixels, 5 V DC
- Controlador SMARTTAPE sin necesidad de aplicación.
- SMARTCTL puede manejar hasta 13 metros de cinta SMARTTAPE3020 y hasta 6 metros de cinta SMARTTAPE6020 con una fuente de alimentación de 100W.

Pieza | 1 Unidad

Referencia 10598

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Marca: Contest

- **Características**

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Alimentación: DC 5 voltios
- Número máximo de píxeles controlados: 2048
- Mando a distancia: 433,92 MHz
- Alcance del mando a distancia: 30 m

- **Dispone de 14 botones con las siguientes funciones**

  - Botón 1: Enciende y apaga las cintas
  - Botón 2: Entra en modo automático
  - Botones 3 y 4: Aumenta o disminuye la velocidad de los programas
  - Botones 5 y 6: Cambia de un programa a otro
  - Botones 7 y 8: Aumenta o disminuye la intensidad de la luz
  - Boón 9: Permite repetir el mismo programa en modo automático y asociar o disociar el mando a distancia con el receptor
  - Botón 10: Permite acceder a la configuración avanzada
  - Botones 11, 12, 13 y 14: Activa colores fijos. Las secuencias de colores se desactivan cuando se activa uno de estos botones

- **Identificación del producto**
  - Marca: Contest
  - Serie: Flex LED
  - Código: H10598
  - Código EAN: 3662009016762



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.