

## AUDIOPHONY MI6U MESA 6 CANALES 4 MIC + 2 ESTERERO



Mezclador de audio 6 canales, 4 micrófonos, 2 estéreo, 1 auxiliar y 1 puerto USB. Mi6U

 Pequeña mesa de audio, por su tamaño la hace especial para múltiples aplicaciones

Referencia H10911

## **Características**

- Respuesta de frecuencia: 20Hz 20KHz
- THD @ + 10dBu: <0.008%
- Ruido residual
  - Salida PRINCIPAL: -103dB
  - Salida AUX SEND: -90dB (solo en Mi4U y Mi6U)
- Ganancia de entrada
  - Micrófono: 0dB a + 45dB
  - Línea: -20dB a + 25dB
- Alimentación Phanton: +48V DC
- Ecualización
  - ALTA: +/- 15dB a 12KHz
  - ∘ LOW: +/- 15dB a 80Hz
- Niveles de salida máximos
  - PRINCIPAL / AUX ENVÍO: +21 dBu
  - Salida de auriculares: +18 dBu
- Impedancias de entrada
  - Micrófono: 2.3 K Ohmios balanceado
  - Línea: 20 K Ohmios balanceados





Aux / RCA: 24 K Ohmios asimétricos

• Impedancias de entrada

• PRINCIPAL / AUX ENVÍO: 120 ohmios

• REC OUT: 1K ohmios o Phono: 25 ohmios • Medidor: -20dB, -10dB, 0dB, clip

• Fuente de alimentación: transformador AC100 ~ 240V 50/60 Hz> DC12V 1A

• Consumo: 11W

• Dimensiones (alto x ancho x alto): 220 x 220 x 210 mm

• Peso: 0,98 kg

## Identificación

• Marca: Audiophony • Modelo: Mi6U • Código: H10911

• Código EAN: 3662009019673



