CAMEO CONTROLADOR DMX de 54 canales



Control de iluminación DMX de 54 canales Cameo CLCONTROL54

- Controlador DMX de 54 canales
- Para controlar un número máximo de 9 focos o grupos de focos.
- Adecuados para todos los focos RGB, RGBW, RGBWA y RGBWA+UV
- 6 faders de uso sencillo para mezclas de rojo, verde, azul, blanco, ámbar y UV.
- 9 ajustes de color predeterminados con botones de selección directa
- Selección directa del modo manual o automático, así como de las opciones de blackout, cambio de color, atenuación del color, estrobo y control por sonido con sensibilidad regulable del micrófono
- Con adaptador de corriente y pila bloque de 9 V para funcionamiento opcional con pila
- Ideal para DJ, clubes, bares, salones, etc.

Referencia CLCONTROL54

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Voltaje / Tensión: 9 a 12 VDC
Tipo: Consola Iluminación | Control
Color: Gris
Tamaño: 316 mm x 63 mm x140 mm
Certificacion: CE
Número de canales: 54 canales
Peso: 1,5 kg
Marca: Cameo

- El **Control 54** es un mezclador de luces DMX compacto con capacidad para controlar hasta 9 focos o grupos de focos. Este versátil controlador de manejo sencillo e intuitivo es ideal para DJ, clubes, bares y salones. Está equipado con 9 ajustes de color predeterminados, cuyos botones selectores también pueden utilizarse para seleccionar los focos. Mediante 6 faders se regulan individualmente las proporciones de rojo, verde, azul, blanco, ámbar y UV.
- Mediante el respectivo botón propio, pueden seleccionarse directamente el control automático o el manual o el control por sonido con sensibilidad regulable del micrófono, así como las funciones de estrobo, blackout, atenuación del color y cambio de color. Tras esta selección, en una práctica pantalla LCD se muestran la función actual y sus parámetros.
- El **Control 54** de Cameo se entrega con un adaptador de corriente de 9 - 12 V CC y una pila bloque de 9 V para el funcionamiento opcional con pila. Es adecuado para controlar todos los focos con mezcla de colores de RGB, RGBW, RGBWA y RGBWA+UV como, por ejemplo, las barras LED y los focos PAR de Cameo, incluidas las series FLAT PAR PRO y FLAT PAR 1 y otros aparatos similares de otras marca

Características

- **Tipo:** Control DMX
- **Número de canales DMX:** 54
- **Control:** Protocolo USITT DMX 512
- **Funciones:** Cambio de color , Color Fade , control manual , Control musical , Estrobo , Macros de colores , Modo Auto , Oscurecimiento
- **Salida DMX:** XLR hembra de 3 pines
- **Controles:** 22 botones de control , 6 faders de canal , Interruptor de encendido/apagado , Regulador de la sensibilidad del micrófono
- **Indicación:** Pantalla LCD
- **Alimentación eléctrica:** Alimentación eléctrica , Batería de 9 V bloque
- **Alimentación eléctrica:** 9 a 12 VDC
- **Color:** Gris
- **Material:** Metal
- **Medidas:** 316 mm x 63 mm x140 mm
- **Accesoriss incluidos: (included):** Batería de 9 V bloque , Fuente de alimentación
- **Peso:** 1,5 kg



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.









Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.