

TRITON SPLITER WIRELESS 6 SALIDAS LUMENRADIO

Sistema Wireless DMX + Spliter DMX todo en uno LR100-SPLITTER-6 (LumenRadio)

PROXIMANENTE

- El Spliter **LR100-SPLITTER-6** de Triton-Blue es un dispositivo versátil diseñado para funciones de recepción inalámbrica y amplificación y división de señales DMX (función Spliter 1 entrada y 6 salidas)
- Receptor DMX Inalámbrico
- El **LR100-SPLITTER-6** de Triton-Blue es un dispositivo multifuncional que combina la recepción inalámbrica DMX con la amplificación y división de señales DMX, proporcionando una solución versátil y confiable para sistemas de iluminación profesionales

Referencia LR100-SPLITTER-6

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: Máx. 10W
Voltaje / Tensión: AC 100-240V 50/60Hz
Aplicaciones: Rental e instalación

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Gama: Wireless Splitter DMX
Tipo: Splitter DMX, RDM | Amplicador DMX
Rango IP: IP20
Color: Negro
Tamaño: 137x 122 x 97mm
Peso: 0,8 kg
Marca: Triton Blue

- **Caraterísticas destacadas**
  - **Receptor DMX Inalámbrico:** El **LR100-SPLITTER-6** actúa como un receptor inalámbrico DMX que funciona con un rango de hasta 500 metros en línea de visión. Utiliza el módulo LumenRadio original y es compatible tanto con LumenRadio CRMX como con el transmisor W-DMX (Wireless Solution). Esto significa que puede recibir señales DMX de forma segura y sin retrasos a través de una conexión inalámbrica DMX
  - **Amplificador y Divisor de Señal DMX (splitter):** Además de su función de receptor inalámbrico, este dispositivo también actúa como un amplificador y divisor de señal DMX de 6 vías. Esto es útil para extender y distribuir señales DMX a múltiples dispositivos en una instalación de iluminación
  - **Alto Nivel de Confianza:** El dispositivo se destaca por su alta confiabilidad y capacidad, lo que lo hace adecuado para uso profesional en aplicaciones de iluminación
  - Métodos **de Instalación Versátiles:** El **LR100-SPLITTER-6** ofrece diversas opciones de instalación. Puede montarse en truss o tubos de 50 mm, en la pared o techo utilizando la placa de montaje incluida. Esto brinda flexibilidad en la colocación del dispositivo en diferentes escenarios de iluminación
  - En resumen, el Spliter **LR100-SPLITTER-6** de Triton-Blue es un dispositivo multifuncional que combina la recepción inalámbrica DMX con la amplificación y división de señales DMX, proporcionando una solución versátil y confiable para sistemas de iluminación profesionales.
  - Electronica desarrollada por Lumenradio
  - Admite CRMX y W-DMX
  - Licencia de radio mundial de 2,4 GHz
  - Alto nivel de confiabilidad para uso profesional
  - Cada salida puede manejar hasta 100 dispositivos DMX
  - 100% de aislamiento para todas las entradas y salidas
  - Impulsa y regenerar la señal DMX
  - Reducir los problemas de reflexión
  - Proteger los dispositivos DMX contra sobre tensión
  - Simplifica la conexión para proyectos complejos

- **Especificaciones**
  - Rango de transmisión: 500 m (en línea de visión)
  - Número de canales DMX: 512 (1 universo)
  - Universos en convivencia: 16
  - Tipo de antena: 5dBi
  - Latencia: < 5 ms
  - Monitor LED indicadores para todas las entradas y salidas de señal DMX
  - Conectores señal DMX
    - Entrada DMX mediante 1 conector XLR macho de 3 pin
    - Link DMX mediante q conector XLR hembra de 3 pin
    - Salida DMX mediante 6 XLR de 3 pin
  - Conector entrada alimentación mediante un conector tipo powerCON de 16A
  - Entrada DMX de 3 pines o 5 pines
  - Monitores LED indicadores de señal
    - 1 LED amarillo en interruptor de encendido (indica que el equipo esta encendido y operativo)
    - 1 LED rojo y azul entrada de señal XLR (LED LED rojo indica salida activa, LED azul indica salida activa con señal DMX)
    - 1 LED rojo y azul (total 6 LED) por cada salida de señal XLR (LED rojo indica salida activa, LED azul indica salida activa con señal DMX)
    - 5 LED verde en la parte superior indica el nivel de señal Wireless DMX recibida)
    - 3 LED color verde que indican LINK, SEÑAL (DATA) y recepción, emisión TX ó RX
  - Tensión de alimentación: AC 100-240 V 50-60 Hz

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Fusible de protección externa: F1A/250V
- Consumo máximo: 10W
- 1 rosca M10 montada en el chasis para facilitar la instalación de garras y abrazaderas
- 1 punto anclado al chasis para instalación de cables de seguridad
- Grado de protección ambiental: IP20
- Medidas: 137 x 122 x 97 mm
- Peso: 0,8 kg

- **Contenido del paquete**
  - 1 Spliter Wireless DMX LR100-SPLITTER-6
  - 1 Antena de 5dBi
  - 1 Cable alimentación tipo powerCON/Schuko de 1,5 m
  - 1 Soporte adaptador para instalación en pared, suelo o techo
  - 1 Manual de instrucciones

- **Identificación**
  - Marca: Triton Blue
  - Modelo: LR100-SPLITTER-6
  - Código EAN:



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.







Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.