Audibax MISSOURI 2500-1 Micrófono inalambrico

1 Receptor de micrófono doble + 2 petacas + 2 diademas tipo Madona Frecuencia B | Audibax Missouri 2500

- **Audibax MISSOURI 2500-1 Micrófono inalambrico Profesional Doble Lavalier / Madona Frec. B**
- **Audibax Missouri 2500** Frecuencia B es un sistema de micrófono inalámbrico dual VHF que incluye 2 micrófonos de Solapa y 2 Micrófonos de Diadema.
- Con Audibax Missouri 2500 tendrás una gran calidad de sonido y un cobertura de **hasta 80 metros** sin interferencias gracias al sistema de **Antenas Diversity.**

Referencia 10107906

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Pack
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Micrófonos inalámbricos
Rango IP: IP20
Color: Negro
Marca: Audibax

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Las Petacas trabajan con distintas frecuencias **185.500 Mhz/ 191.900 Mhz**, también disponen de interruptor on/off y Mute y Ajuste de Ganancia para microfonos, su alimentación es mediante 2 baterías tipo AA que proporcionan una larga autonomía de uso.
- Los micrófonos de Solapa y Diadema montan una capsula microfónica Dinámica Cardioide
- El sistema Audibax Missouri 2500 tiene múltiples aplicaciones, escenarios, vocalistas, presentaciones, conferencias, Clases de Gimnasios etc.

- **Características técnicas Audibax 2500**
    - Sistema Micrófonos de Petaca VHF Dual con 2 micrófonos de petaca lavalier y madonna
    - 2 petacas con Ganancia independiente para microfonos.
    - 2 micrófonos tipo lavalier
    - 2 micrófonos tipo madona
    - Petacas con Interruptor on/off y Mute.
    - Capsula Dinámica Cardioide
    - 1 Receptor Dual con indicador Display.
    - Indicadores RF/AF
    - Antenas Diversity para mejor captación de Señal
    - Volúmenes independientes para cada Canal solo en Receptor
    - Control Cuarzo para dar una gran estabilidad de frecuencias
    - Conectores de salida XLR / Aux (6.35mm)
    - Frecuencia de Operación **185.500 Mhz/ 191.900 Mhz**,
    - Respuesta de Frecuencia: 40 Hz - 18 Khz.
    - Frecuencia Estable: +- 0.0005%
    - Total Distorsión Harmónica : <0.5%
    - Relación Señal Ruido >103dB
    - Sensibilidad: - 105 Db
    - Rango de Cobertura: 80 Metros Aprox.
    - Tipo de Baterías: AA
    - Voltaje del Receptor : 230 Voltios

- **Contenido de paquete Audibax Missouri 2500 Frec B**
    - 1 Receptor Dual con indicador Display
    - 2 Petacas con Ajuste de Ganancia para microfonos y con Interruptor on/off y Mute
    - 2 Micrófonos tipo lavalier
    - 2 Micrófonos tipo madona
    - 1 Cable Salida Audio Jack a Jack

- **Identificación del producto**
    - Marca: Audibax
    - Modelo: MISSOURI 2500
    - Código para pedidos: 10107906
    - Código EAN: 0656272958091

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.