AUDIOPHONY COMBO240 -Amplificador linea 100V comb







Referencia 9751

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad

COMBO240

Mezclador multi zona y amplificador

Un dispositivo potente y versátil en el centro de su instalación

Todo en uno con la opción multimedia

Mezclador 6 entradas

5 zonas independientes simultáneas

7 bandas de ecualizador gráfico

Tele-paginación y las funciones de carillón

Se puede montar en rack de 19 "



Soportes extraíbles

Características

Panel frontal:

- Controladores de volumen de 6 canales y 1 canal para control de volumen general
- Tecla de selección Zona
- Activación del timbre
- Activación de alarma
- 7 bandas de ecualizador
- Medidor LED de nivel: -20 a + 3 dB

Panel trasero:

- Control de ganancia de 6 canales
- El modo de prioridad y fuente de alimentación Phantom disponible para los canales 1 y 2
- Volúmenes de timbre y alarma ajustables

Entradas / salidas traseras:

- Entrada DIN de 5 patillas para controlar el timbre
- Línea XLR / entrada de micro en los canales 2-5
- Entrada de línea RCA en el canal 6
- Paginación remoto a través de un conector de 3 pines
- Conexiones de AMP IN y OUT PRE-AMP
- Conectores Link In y Link Out
- Salida de altavoces de alta impedancia para los canales 1-5
- Salida de altavoces de baja impedancia de 8 a 4 ohmios

Especificaciones técnicas:

- Dimensiones: 420 x 320 x 88 mm (soportes de montaje en rack 19 suministrados)
- Peso: 10,8 kg
- Potencia de salida RMS: 240 W RMS
- Nivel de salida / Impedancia: 100 V 70 V 8 y 4 ohmios

Identificación de producto

- Marca: AudiophonyModelo: COMBO240
- Código: 9751
- Código EAN: 3662009002699

