

## AUDIOPHONY AMP240 Amplificador 240W linea 100V



Amplificador para megafonía de 240 W con salida de  $8\Omega$  / 70/100 V. AMP240 Audiophony

- Funciona a 8 ohmios / 70 V / 100 V
- Seguridad 24 V
- Nivel de entrada ajustable
- En Rackable 19"
- Filtro de paso alto



Referencia 9904

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad

Tamaño: 482 x 88 x 330 mm. Rack de 19", Altura 2

unidades Peso: 13,8 kg Marca: Audiophony

- Amplificador profesional para instalaciones 100v
- Sonido de alta calidad, fácil de usar e instalar
- Amplificador de 240 vatios con salida de 70 voltios ó 100 voltios para instalaciones de megafonía publica





- La nueva serie de amplificadores AMP dedicada a la instalación, combina calidad de sonido, facilidad de uso y facilidad de instalación.
- Su filtro de paso alto utiliza se para limitar la presencia de graves para la música de ambiente para conseguir sonido más discreto, sin pérdida de potencia.

## Ventajas destacadas

- Opera bajo 8 Ohms / 70 V / 100 V + 24 V de seguridad
- Nivel de entrada ajustable
- En formato rack 19
- Filtro de paso alto

## **Características**

- Potencia RMS: 240W
- Nivel de salida / Impedancia:
  - 100V (83 Ohms)
  - 70 V (42 ohmios)
  - 4 Ohms (21.9V)
- Entrada XLR balanceada
- Salida XLR balanceada
- Terminales de salida de potencia
- 24V CC en los terminales de entrada
- Sensibilidad de entrada: 1.0V (ajustable)
- Impedancia de entrada: 10 KOhms (equilibrada)
- Respuesta de frecuencia: 70Hz 18kHz (+/- 3dB)
- T.H.D (1 kHz, 1/2 potencia nominal): 1%
- Relación señal a ruido: 90 dB
- Interruptor de tierra
- Filtro de paso alto de 400 Hz se activa mediante un interruptor
- Potencia:
  - AC 100 240V, 50 / 60Hz
  - o DC24V
  - o Consumo de energía: 361W
- Protecciones
  - Cortocircuitos
  - Termica
  - Sobrecarga
- Dimensiones: 482 x 88 x 330 mm
- Peso neto 13,8 Kg
- Formato rack 19 pulgadas, con 2 unidades de altura

## Identificación

- Marca: AudiophonyModelo: AMP240Código: 9904
- Código EAN: 3662009009971





